



Mikro-Empfangsmodul

Für die Innenbeleuchtung



Garantie **2** Jahre

HelpLine  +352 26 30 23 53



Komfort

Art.nr. 500110

Gencod 3660215001109

Technische Daten

- ▶ 1 einbaubares, ferngesteuertes Mikromodul 230VAC - 50Hz
- ▶ Reichweite auf freiem Feld : 150m
- ▶ Funkfrequenz : 868,3 MHz
- ▶ Dieses Produkt wird mit der zu regelnden Beleuchtung in Serie geschaltet. Eine Verbindung mit dem Neutraleiter ist nicht nötig.
- ▶ Leistung: Glühlampe: maximal 300W, Halogen: max. 100W, LED-/Kompaktleuchtstoff-Lampe / Leuchtstoffröhre : 5 bis 500W, Niederspannung : max. 1A.
- ▶ Das ferngesteuerte Mikromodul darf nur im Innenbereich verwendet werden.

Funktionen

- ▶ Dieses Modul wird am besten hinter dem Lichtschalter oder in der Deckenleuchte angebracht und ermöglicht Ihnen nach dem Anschluss an die Phase die Funksteuerung einer Beleuchtung mit maximal 300 W. So können Sie Ihre Leuchtkörper im Raum über die optionale Fernbedienung oder aus der Ferne über Ihr Smartphone und Ihren Tablet-PC bedienen. Außerdem können Sie das Modul in Ihre **Thombox**-Szenarien aufnehmen und dann beispielsweise alle Lichter einschalten, wenn ein Einbruchversuch gemeldet wird. Ihren ursprünglichen Schalter können Sie natürlich weiter benutzen.

Connected
Home